



Выгодно купить с доставкой по Казахстану у официального поставщика по ссылке <https://starshop.kz/product/mini-videokamera-nosimyy-registrator-dv-camera-md29-s-datchikom-dvizheniya-i-nochnoy-podsvetkoy>

Инструкция пользователя

к Мини-видеокамера - носимый регистратор DV Camera MD29 с датчиком движения и ночной подсветкой

(перевод с оригинала)

1. ЗАРЯДКА

Устройство имеет встроенный аккумулятор литиевая батарейка. При низком уровне заряда устройства зарядите его следующими способами:

- 1). Подключите зарядное устройство 5V;
- 2). Подключите внешний аккумулятор;

Примечание: во время зарядки потяните кнопку в среднее положение выключено (U), красный и синий индикаторы мигают одновременно, когда постоянно горят красный и синий индикаторы устройство заряжено.

Когда кнопка находится в положении "видеозапись" или "датчик движения", устройство находится в рабочем состоянии, теперь индикаторы не работают.

Зарядка устройства обычно занимает 3-5 часов. Время зарядки зависит от входного тока различных зарядных устройств.

2. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Включение питания: когда переключатель в положение "видеозапись" или "датчик движения", устройство включит видеозапись.

Выключение: потяните переключатель в среднее положение выключено (U) и устройство сохранит запись и выключится.

3. ВИДЕО

Видео: когда переключатель переключаем в положение "видеозапись", устройство включается, горит синий свет, затем синий свет мигает 2 раза и гаснет, камера входит в видеозапись. Во время записи световой индикатор не горит.

Сохранить: во время записи переключатель перемещается в положение выключено (U), красный и синий индикаторы дважды мигают и выключаются, а устройство останавливается и сохраняет запись. Видео автоматически сегментируется и сохраняется (один сегмент равен 5 минут), камера поддерживает циклическую запись.

4. PIR - датчик движения

Потяните переключатель в положение "датчик движения", устройство включится и перейдет в режим PIR. При переключении в режим PIR устройство сначала записывает сегмент, а затем переходит в режим ожидания.

Видео: когда кто-то находится перед ИК-датчиком и находится в пределах эффективного диапазона ИК-датчика, устройство включится, загорится синий свет, затем красный свет мигнет 3 раза, чтобы погаснуть и камера войдет в состояние записи.

Сохранение: примерно через 60 секунд красный и синий индикаторы мигают дважды одновременно, устройство сохраняет видео и переходит в режим ожидания в режиме PIR.

Выход: потяните переключатель в положение выключено (U), устройство выйдет из режима PIR и выключится. В режиме PIR каждый сегмент видео длится около 60 секунд. Эффективное расстояние PIR составляет около 5 метров.

5. ИК-инфракрасное ночное видение

Функция инфракрасного ночного видения автоматически включается или выключается в зависимости от яркости окружающей среды. Не нужно переключаться вручную.

6. Запись с зарядкой.

Подключив зарядное устройство или power bank, потяните кнопку в положение "видеозапись" или "датчик движения", устройство включится и загрузится в рабочее состояние. Примечание: вы не можете записывать при подключении к компьютеру.

7. СБРОС

Если камера зависает и переключатель недействует и ее нельзя использовать в обычном режиме. Вы можете нажать кнопку в отверстии для сброса (R), чтобы перезагрузить устройство.

8. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- 1). После включения устройство сгенерирует файл времени с именем time.txt на карте;
- 2). Выключите устройство и подключите его к компьютеру.
- 3). Найдите файл time.txt и установите желаемое время в формате: 2020-08-01 23:59:59 Y
- 4). Сохраните файл, отключите устройство от компьютера. После выключения снова включите устройство, установка времени завершена. Если вы хотите отменить отметку времени, установите время в формате: 2020-08-01 23:59:59 N

9. Воспроизведение видео на TF-карте.

Это два метода воспроизведения видео на TF-карте.

- 1). Подключите устройство к компьютеру через USB-кабель;
- 2). Извлеките карту из устройства и загрузите ее в кардридер, подключите ридер к компьютеру. Примечание: пожалуйста, выключите его перед подключением к компьютеру.



[Выгодно купить с доставкой по Казахстану у официального поставщика](#)